




	28.06.26	ה' פיגורה - מנהלת אדמינסטריט'ית
	28.06.26	מגורים ב' שטריט - מנהלס מחוז דרום
	28.06.26	אזר אפרים - דיומז ראשי
	28.06.26	אזחז קטופ - אדריכליז

[illegible][illegible]

 משרד החינוך מינהל חינוך כללי	 משרד החינוך מינהל חינוך כללי	 משרד החינוך מינהל חינוך כללי
תכנית מנחה		
 משרד החינוך מינהל חינוך כללי  משרד החינוך מינהל חינוך כללי  משרד החינוך מינהל חינוך כללי		
תכנית מנחה		
 משרד החינוך מינהל חינוך כללי  משרד החינוך מינהל חינוך כללי  משרד החינוך מינהל חינוך כללי		



1. **הספק המינימום** הנדרש להתקנת באיחורי הספק
על-פי תוכן לוח זרימה הבא, תכנית, קופסת CI ותחילת הקופסת
55 ס"מ מקורי, גובה 1.90 קו (עליו) – **ראו פרט ב' בתכנית**
2. **לגרוטור** לקופסת CI שרדשות שתי העלות (צינונית או פנימית)
שידירות מהמרטל בתקרה עד גובה 1.90 מרחצה – **ראו פרט א'**
בתכנית
3. **רדשות שתי פטריות חירום (OFF)** בקיר הבקרה משני צדדיו
פטריות חירום למפסיקה השמיעול (מורידה העליון
63 דב"א)
היא צריכה להיות עם מכסה שילוט
4. **רדשות חשמל ותקשורת מתחת לדלפק בקרה – D17**
מומלץ גם קדורות חשמל לצוות העליון
5. **מנורות אזרחי אדומה- מנורות קרינה**
רדשות מנורות
אחת בדלת כניסת דימונות לחדר צילום
מנורות ספוט בדלתות חשמל שתי תאי הלבשה
6. **תושבות** לרב' כי מנורת קרינה חשמל הזנה חשמל דרך
מנורת
הדלת לדלפק החשמל והמנורות והמנורות של הספק, ז"ר ציר
הלעביר חטים עם 3 גידים של 1.5 מ"מ מהממסר בלוח חשמל
CI, קופסת CI
מקופסת CI, להשאיר כבל של 3 סטרים, בשטח הכבלים יחבור
לגרוטור של הספק
7. **ארכת מדטניקה ממליצה על ממסר מסוג ISO-5568**
8. **יחנות קרינה בדלת פנימית שתי תאי הלבשה**
בתכנית חשמל ש"ר פרט – באיחוריות ועין חשמל
כבל של חוט לואב CI לקופסת CI
מקופסת CI, להשאיר כבל של 3 סטרים מכל אחד, בשטח יחבור
לגרוטור של הספק
9. **בסל דורש כבל גמיש מקופסת CI**
הכבל הוא יחבור לגרוטור של הספק, כבל מתקנה

1. יש להתקין שתי רמות תאורה:

1. יש להתקין שחי רמות תאורה:
 - א. תאורה כללית (מנורות LED)
 - ב. תאורה ספוימס (LED) עם דימר לתאורה בזמן הצילום
 - ג. כבל סמרה יש להחליף עם ספעייל החדר להקניעת סוגי התאורה והפעלתו.

מורה :